



- Skal utjevnes med jord-tilkobling, velg derfor stoffledning med jord.

- E27 metalllampeholdersett med dobbel ringmutter:
- Hylse: gjenget
- Mål:
- Diameter: 40 mm
- Høyde: 55 mm
- Diameter på ringmutter: 60 mm
- Sikring: polyester termosett T230 (maksimal driftstemperatur)
- Nominell spenning: 250 Vac
- Nominell strøm: 4 A Klemmer: skruklemmer
- for 0,5 mm stive kabler fra F÷ 5 mm
- M10x1 gjenget hull
- Tekniske spesifikasjoner for sylindrisk kabelklemme:
- Capstørrelse: diameter 13 mm - høyde 17 mm
- Capsmateriale: metall
- Gjenget rørstørrelse: diameter M10x1 - høyde 15 mm
- Gjenget rørmateriale: metall
- Tekniske spesifikasjoner for konisk kabelklemme:
- Høyde: 43mm
- Diameter: 14,8 mm
- Materiale: termoplast



Sikkerhetstapp / Vanskelig å åpne

Innerdelen har en sikkerhetstapp i metall som skal hindre at den skrus fra hverandre når den er koblet ferdig. Denne tappen sitter i siden av sokkelens innerdel og må vippes til siden dersom du skal skru den fra hverandre etter den er blitt skrudd sammen. Denne tappen er synlig i siden når du kikker ned i sokkelen, tappen skal vippes inn mot senter av lampesokkel mens du vrir sokkelen fra hverandre. Du kan bruke et tynt skrujern, strikkepinne, etc for å vippe denne til siden. Du kan også tvinge den opp med makt, da må du bare bøye den tilbake etterpå.

